

fencee

fencee power DUO PDX70

DMOC s DPH
7.499,- Kč

Objednací číslo: **2270**
EAN: **8595221013950**

Univerzálně použitelný pro **krátké, střední i dlouhé ohrady do 70 km.**

Generátor s výstupním výkonem 7 J, s kombinovaným zdrojem napájení a ovládáním na dálku za použití RF technologie. Ovládání na vzdálenost do 10 km. Primární funkce je zapnutí/vypnutí zdroje na dálku. Další funkcí je příjem chybových hlášení z generátoru do ovladače (o stavu napětí ohrady, o stavu baterie, o ztrátě signálu). K tomu standardní funkce DUO generátoru jako je řízený provoz mikroprocesorem, možnost redukovat výstupní energii na 50%, kontrola napětí na ohradě, kontrola stavu baterie. Vhodný pro citlivější i méně citlivá zvířata jako jsou **koně, skot, ovce, koza, drůbež i jako ochrana před zvěří.**

1 ovladač pro 6 generátorů | 3 ovladače pro 1 generátor




7 J
VÝKON

10500 V
NAPĚTÍ

230 V ~
12 V
NAPÁJENÍ

Délka instalace



fencee power DUO RF PDX10	35 km	8 km	2 km	1,5 km
fencee power DUO RF PDX20	60 km	15 km	3 km	1,5 km
fencee power DUO RF PDX30	100 km	23 km	5 km	2 km
fencee power DUO RF PDX40	120 km	30 km	8 km	3 km
fencee power DUO RF PDX50	140 km	40 km	10 km	4 km
fencee power DUO RF PDX70	180 km	70 km	17 km	8 km

K provozu tohoto zařízení není potřeba žádná smlouva s operátorem, žádná SIM karta, tudíž žádné další náklady na jeho provoz.

Spojení ovladače s ohradníkem funguje až na vzdálenost 10 km, pro jeho fungování není potřeba mobilní telefon.

Technické parametry

	power DUO RF PDX10	power DUO RF PDX20	power DUO RF PDX30	power DUO RF PDX40	power DUO RF PDX50	power DUO RF PDX70
ZDROJ NAPÁJENÍ	12V / 230V	12V / 230V	12V / 230V	12V / 230V	12V / 230V	12V / 230V
SPOTŘEBA ZDROJE	40-100mA	40-160mA	80-260mA	140-340mA	100-440mA	300-770mA
VSTUPNÍ ENERGIE	1,4 J	3 J	4,5 J	5,7 J	7,5 J	10 J
VÝSTUPNÍ ENERGIE	1 J	2J	3 J	4 J	5 J	7 J
VÝSTUPNÍ NAPĚTÍ	9000 V	12000 V	11200 V	10000 V	11000 V	10500 V
VÝSTUPNÍ NAPĚTÍ 500 Ω	5000 V	6000 V	6400 V	5500 V	6600 V	7500 V
ON / OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LED ON / OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LED IMPULS	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LED NÍZKÉ NAPĚTÍ BATERIE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LED NIŽŠÍ VÝKON 50%	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KONTROLA LED ERROR	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LED IMPULS BARGRAF	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ČASOVÉ ZPOŽDĚNÍ						✓
UZEMNĚNÍ 1 m	1x	2x	2x	3x	3x	3x
EL. OHRADNÍKOVÉ SÍŤE	3x	5x	6x	6x	8x	14x
EXTERNÍ ANTÉNA SMA KONEKTOR	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KÓDOVÁNÍ DAT	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BATERIE OVLADAČE	CR2	CR2	CR2	CR2	CR2	CR2
VYSÍLACÍ FREKVENCE	869,525 MHz	869,525 MHz	869,525 MHz	869,525 MHz	869,525 MHz	869,525 MHz
VYSÍLACÍ VÝKON	+ 22 dBm	+ 22 dBm	+ 22 dBm	+ 22 dBm	+ 22 dBm	+ 22 dBm
DIN LIŠŤA	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PRŮMĚR	210 mm					
HLOUBKA	66 mm					
HMOTNOST	1800 g					

Pro zvířata:

