

fencee

fencee  
**power DUO**  
**PDX30**

DMOC s DPH  
**4.999,- Kč**

Objednací číslo: **2230**  
EAN: **8595221013929**

Univerzálně použitelný pro **krátké, střední i dlouhé ohrady do 23 km.**

**Generátor s výstupním výkonem 3 J, s kombinovaným zdrojem napájení a ovládáním na dálku za použití RF technologie. Ovládání na vzdálenost do 10 km. Primární funkce je zapnutí/vypnutí zdroje na dálku. Další funkcí je příjem chybových hlášení z generátoru do ovladače (o stavu napětí ohrady, o stavu baterie, o ztrátě signálu). K tomu standardní funkce DUO generátoru jako je řízený provoz mikroprocesorem, možnost redukovat výstupní energii na 50%, kontrola napětí na ohradě, kontrola stavu baterie. Vhodný pro citlivější i méně citlivá zvířata jako jsou koně, skot, ovce, koza, drůbež i jako ochrana před zvěří.**

**1 ovladač pro 6 generátorů | 3 ovladače pro 1 generátor**




**3 J**  
VÝKON

**11200 V**  
NAPĚTÍ

**230 V ~**  
**12 V**  
NAPÁJENÍ

## Délka instalace



fencee power DUO RF PDX10	35 km	8 km	2 km	1,5 km
fencee power DUO RF PDX20	60 km	15 km	3 km	1,5 km
fencee power DUO RF PDX30	100 km	23 km	5 km	2 km
fencee power DUO RF PDX40	120 km	30 km	8 km	3 km
fencee power DUO RF PDX50	140 km	40 km	10 km	4 km
fencee power DUO RF PDX70	180 km	70 km	17 km	8 km

**K provozu tohoto zařízení není potřeba žádná smlouva s operátorem, žádná SIM karta, tudíž žádné další náklady na jeho provoz.**

Spojení ovladače s ohradníkem funguje až na vzdálenost 10 km, pro jeho fungování není potřeba mobilní telefon.

## Technické parametry

	power DUO RF PDX10	power DUO RF PDX20	power DUO RF PDX30	power DUO RF PDX40	power DUO RF PDX50	power DUO RF PDX70
ZDROJ NAPÁJENÍ	12V / 230V	12V / 230V	12V / 230V	12V / 230V	12V / 230V	12V / 230V
SPOTŘEBA ZDROJE	40-100mA	40-160mA	80-260mA	140-340mA	100-440mA	300-770mA
VSTUPNÍ ENERGIE	1,4 J	3 J	4,5 J	5,7 J	7,5 J	10 J
VÝSTUPNÍ ENERGIE	1 J	2J	3 J	4 J	5 J	7 J
VÝSTUPNÍ NAPĚTÍ	9000 V	12000 V	11200 V	10000 V	11000 V	10500 V
VÝSTUPNÍ NAPĚTÍ 500 Ω	5000 V	6000 V	6400 V	5500 V	6600 V	7500 V
ON / OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LED ON / OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LED IMPULS	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LED NÍZKÉ NAPĚTÍ BATERIE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LED NIŽŠÍ VÝKON 50%	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KONTROLA LED ERROR	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LED IMPULS BARGRAF	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ČASOVÉ ZPOŽDĚNÍ						✓
UZEMNĚNÍ 1 m	1x	2x	2x	3x	3x	3x
EL. OHRADNÍKOVÉ SÍŤ	3x	5x	6x	6x	8x	14x
EXTERNÍ ANTÉNA SMA KONEKTOR	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KÓDOVÁNÍ DAT	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BATERIE OVLADAČE	CR2	CR2	CR2	CR2	CR2	CR2
VYSÍLACÍ FREKVENCE	869,525 MHz	869,525 MHz	869,525 MHz	869,525 MHz	869,525 MHz	869,525 MHz
VYSÍLACÍ VÝKON	+ 22 dBm	+ 22 dBm	+ 22 dBm	+ 22 dBm	+ 22 dBm	+ 22 dBm
DIN LIŠŤA	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PRŮMĚR	210 mm					
HLOUBKA	66 mm					
HMOTNOST	1800 g					

Pro zvířata:

